Charge Mate 2502



Artikel-Nr.: 83302502



Sekundärbatterien werden immer häufiger eingesetzt. Da eine zweite Batterie verhindern kann, dass die Hauptbatterie so weit entleert wird, das sie nicht mehr starten kann, scheint sie eine sichere und zuverlässige Lösung zu sein.

Doch auch die zweite Batterie muss regelmäßig geladen werden. Die Charge Mate-Serie schließt beide Batterien während des Ladens an und hält sie während der Entladung voneinander getrennt.

Der Charge Mate 1202 sowie der Charge Mate 2502 eignen sich vor allem für kleine Systeme.



Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Batteriespannung Max. Strom Anzahl der Modi Abmessungen, HxBxT

Gewicht

Zertifizierung

12/24 V 500 A

an, aus, auto, Start-Assist 90 x 80 x 85 mm

3,5 x 3,1 x 3,3 inch 0,65 kg

1,4 lb

CE

Technische Spezifikationen

Stromverbrauch Einschaltstrom (250 ms) Einschaltspannung Einschaltverzögerung Abschaltspannung Abschaltverzögerung

Relais

Temperaturbereich (Umgebungstemp.)

Schutzgrad

Schalter offen: < 1 mA bei 12/24 V DC

2000 A

13-15 V (12 V) / 26-30 V (24 V)

30 Sek

< 12,25 V... > 15 (12 V) / < 25,5... > 30 V (24 V)

2 Minute

elektro-mechanisch

-40 °C bis 60 °C

-40 bis 140 °F

IP21

