

Mac Plus 24/12-50



Artikel-Nr.: 81205200

Erhöhen Sie die Ladespannung Ihres Servicebatteries!

Das Laden der Service-Batterien an Bord eines Fahrzeugs oder Schiffes erweist sich oft als große Herausforderung, da sich die Wiederaufladung lange hinzieht und die Batterien meist nicht vollständig wieder aufgeladen werden. Gerade bei Booten, Einsatzfahrzeugen, Wohnmobilen und Lastkraftwagen ist dies ein weit verbreitetes Problem. Intelligente Lichtmaschinen und Start-/Stopp-Systeme verschärfen dieses Problem sogar noch.

Robustes DC-DC-Ladegerät garantiert optimalen Zustand Ihrer Service-Batterie

Die Service-Batterie ist gewöhnlich mit der Start-Batterie durch ein Laderelais verbunden. Die Start-Batterie befindet sich ganz in der Nähe der Lichtmaschine und erhält den Großteil des Ladestroms. Der Standort der Service-Batterie hingegen liegt gewöhnlich etwas weiter entfernt, weshalb durch die längeren Kabel ein Spannungsabfall entsteht, der einen langsamen Ladevorgang zur Folge hat. Dies wiederum führt zu einem Ausfall der Geräte und einem frühzeitigen Versagen der Batterie.

Moderne, kraftstoffeffiziente Motoren sind mit intelligenten Lichtmaschinen ausgestattet, die den Vorschriften der Euro-5- und Euro-6-Norm entsprechen. Anstelle einer konstanten Ausgangsleistung stellen intelligente Lichtmaschinen eine variable Spannung bereit; nach einer kurzen Ladezeit wird die Spannung reduziert und der Ladevorgang ist beendet. Darüber hinaus führt die durch das regenerative Bremssystem erzeugte Energie zu Spannungsspitzen. Service-Batterien, die auf herkömmliche Weise angeschlossen sind, werden deshalb fast gar nicht aufgeladen und können durch diese Spannungsspitzen Schäden davontragen.

Zur Lösung dieser Probleme hat Mastervolt das Mac Plus DC-DC-Ladegerät entwickelt, das in einer 12 V- oder in einer 24 V-Ausführung erhältlich ist. Mac Plus überwacht die Service-Batterie und gleicht den Spannungsverlust aus. Der bewährte 3-stufige Ladealgorithmus gewährleistet eine schnelle und sichere Aufladung. Darüber hinaus schützt Mac Plus durch die Stabilisierung der Ladespannung Ihre Service-Batterie sowie sensible Geräte.

Merkmale

- Schnelle und sichere Aufladung auf kurzen Fahrten.
- Lüfterloser und deshalb leiser Betrieb.
- Geeignet für geflutete, Gel-, AGM- und Lithium-Ionen-Batterien (einschl. LiFePO4).
- Lädt selbst komplett entladene Batterien wieder auf.
- Erkennung des laufenden Motors schützt die Start-Batterie.
- Einstellbare Strombegrenzungen zur Einhaltung der Euro-5/6-Anforderungen.
- Spannungsstabilisierung schützt sensible Geräte, Beleuchtung und Lasten.
- Parallelbetrieb für Ladekapazitäten weit über 100 Ampere.
- MasterBus für eine intelligente Systemüberwachung und Automatisierung.
- Temperatenausgleich und Spannungssensor für ein optimales Ladeergebnis.
- E-Mark-Zertifizierung für mobile Anwendungen.
- Stromversorgungsmodus.
- Leistungsstarke Anschlüsse für eine einfache Installation und eine schnelle Montage durch DIP-Schalter.

Die nicht isolierten Mac Plus-Modelle verfügen über einen elektrischen Anschluss zwischen dem Eingang und dem Ausgang.

Merkmale:

- Geringe Kosten.
- Effizient; geringe Wärmeentwicklung.
- Kompakt.
- Für Anwendungen mit negativer Erdung geeignet.

Anwendungen

Initiierungsladespannung, wenn sich die Service-Batterie weiter von der Ladequelle entfernt befindet oder bei Systemen mit einer intelligenten Lichtmaschine. Wenn eine stabile Stromversorgung oder unterschiedliche Systemspannungen erforderlich sind.

Euro 5/6-Lösung

Service-Batterien in Euro-5-/6-Anwendungen laden?

Der Mac Plus versorgt die Service-Batterie kontinuierlich mit Strom, auch dann, wenn die Lichtmaschine nicht aktiv ist.

Parallelbetrieb

Durch die Parallelkonfiguration verschiedener Geräte erhalten Sie mehr als 100 Ampere. Die erweiterte Hochfrequenz-Technologie mit modernen Mikroprozessoren gewährleistet einen minimalen Stromverlust beim Schalten von 24 auf 12 V und umgekehrt.

Feste Anschlüsse

Anschlussblock aus galvanisiertem Messing mit Klemmleisten oder verchromtem Fast-On-Anschluss für den DC-Ein-/Ausgang für die Mac/Magic-Modelle. Die robusten M8-Anschlüsse des Mac Plus verhindern ein unbeabsichtigtes Lösen durch Schwingungen.

Spezifikationen

Spezifikationen Batterielader

Temperatursensor Batterie
Batterie-Spannungsabtastung

ja, enthalten
ja

Allgemeine Spezifikationen

Statusanzeige
Ausgangsspannung
Ausgangs-Nennspannung
Stabilisation Ausgangsspannung
Welligkeit Ausgangsspannung (peak peak)
Max. Ausgangsleistung
Ausgangs-Nennleistung
Max. Ausgangsstrom
Ladestrom Ausgang (3-Stufiger Modus)
Eingangs-Nennspannung
Eingangsspannungsbereich
Max. Eingangsstrom
Galvanische Trennung
Spannungsbegrenzung
Wirkungsgrad
Parallelschaltung
Alarmkontakt
Stromversorgung durch MasterBus
Signaleingang für Motorbetrieb
DIP-Schalter
Abmessungen, HxBxT

ja, 3-farbige LED
10-15 V
12 V
2 % bei Höchstwerten der Temperatur, der Last und des Eingangs
max. 1 %
750 W
710 W
50 A
50 A
24 V
19-30 V
30 A
nein
ja
> 95 % (bei Eingangs-Nennspannung, Volllast); Spitze 97 %
ja
ja, über den MasterBus
nein
ja (aktiv hoch/aktiv niedrig)
ja, für Basiseinstellung
255 x 165 x 66 mm
10,0 x 6,5 x 2,6 inch

Gewicht

2 kg
4,4 lb

Zertifizierung

CE, E-Mark, SAE J1171 & ISO 8846 Ignition Protected

Technische Spezifikationen

Nulllast-Verbrauch
Ladekennlinie
Batterietypen

3-stufige Ladeoption
Gleichstromverbrauch
Anschlüsse

< 2 mA
3-stufen+
geflutet, Gel, AGM, Spiralzellen, Lithium-Ionen, Traktion,
benutzerdefiniert
ja (DIP-Schalter-Einstellungen)
< 5 mA
3 x M8-Klemme für Kabeldurchmesser von 10-50 mm², (positiver
Eingang, positiver Ausgang, gemeinsamer negativer Anschluss) 6-polige
Schraubverbindung für Kabeldurchmesser von 0,75-1,5 mm² (Ein/Aus
per Fernbedienung, Temperatursensor, Spannungsmessung)
-25 °C bis 60 °C; Stromabsenkung > 40 °C
-13 bis 140 °F
natürliche Kühlung
IP23
Überlast, Übertemperatur, DC Kurzschluss, Umkehrpolarität (Sicherung)

Temperaturbereich (Umgebungstemp.)

Kühlung
Schutzgrad
Schutzvorrichtungen

MasterBus-Kompatibilität

ja