

Masterlink MICC



Artikel-Nr.: 70403105

Fortschrittlichsten Batteriemonitor, 12/24V Gleichstrom mit LCD Anzeige und Fernbedienung für Mass Sine Sinus-Wechselrichter, Mass Batterielader oder Mass Combi.

Dieses Instrument kombiniert folgende Funktionen:

- Den genauen Ladezustand Ihrer Batterie.
- Die Systemspannung und Systemladung oder den Entladestrom.
- Die der Batterie entnommenen Amperestunden.
- Die restliche Betriebszeit, bis Ihre Batterie leer ist.
- Fernbedienungsbetrieb Ihres Mass Sine Wechselrichters, Mass Batterieladers oder Mass Combi.

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Anzahl der Batterieausgänge | 2; Service (völlig) & Start (Spannung) |
| Display/Anzeige | Spannung, Strom, Amperestunden, verbleibende Zeit, Batteriekapazität in %, Betrieb von Wechselrichter & Batterieladegerät, Power Sharing, spezielle Batteriestatus-Ereignisse |
| Sprachanzeige | Englisch |
| Einbautiefe | 55/40 mm |
| Abmessungen, HxBxT | 2,2 inch |
| Abmessungen Shunt, HxBxT | 65 x 120 x 40 mm |
| Gewicht | 2,6 x 4,7 x 1,6 inch |
| | 84 x 44 x 44 mm |
| | 3,3 x 1,7 x 1,7 inch |
| | 0,25 kg |
| | 0,6 lb |

Technische Spezifikationen

| | |
|---|-----------------------------|
| Max. Ah-Kapazität | 9999 Ah |
| Lieferspannung | 9-35 V |
| Spannungsspektrum | 7-35 V |
| Stromverbrauch (Hintergrundbeleuchtung aus) | 28 mA/12 V, 16 mA/24 V |
| Stromverbrauch (Hintergrundbeleuchtung ein) | 100 mA/12 V, 50 mA/24 V |
| Spannungsauflösung | 0,01 V |
| Genauigkeit der Spannung | ± 0,6 % |
| Shunt-Spezifikation | 500 A / 50 mV (Service Set) |
| Bereich der Strommessung | 0-500 A |
| Genauigkeit der Strom | ± 0,8 % |
| Batterie-Alarmkontakt | ja, potentialfrei |
| Anzeige der verbleibenden Zeit | ja |
| Historische Daten | ja |
| MasterBus-Kompatibilität | nein |
| Anschlusskabel (6-adrig) notwendig | nein |
| Modulares Kabel notwendig | nein |