Shore Fix, 16 A/30 mA

Artikel-Nr.: 124001000

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT

Der Shore Fix ist ein Schalter, der schützt und bewahrt. Die Elektroinstallation wird vor Kriechverlust geschützt und somit vor gefährlichen Situationen bewahrt.

Der Shore Fix wird zum Beispiel aktiviert, wenn der Rückwärtsstrom nicht mit dem Vorwärtsstrom übereinstimmt.

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Eingangs-Nennspannung	230 V
Anzahl der Eingänge	1
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
	32 bis 140 °F
Abmessungen, HxBxT	200 x 110 x 115 mm
	7,9 x 4,3 x 4,5 inch
Gewicht	0,7 kg
	1,5 lb
Zertifizierung	CE, KEMA

Technische Spezifikationen

Anschlüsse	max. 16 mm²
Kurzschluss-Kapazität	4500 A
Empfindlichkeit	30 mA
Nennstrom Leistungsausgang	16 A
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 95%, nicht kondensierend
Schutzgrad	IP55
Ausschaltverhalten der Sicherung	B-charakteristisch (I-mag = 3...5 x I Nenn)

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT